



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09083050 A

(43) Date of publication of application: 28.03.1997

(51) Int. Cl. H01S 3/096

(21) Application number: 07235113

(22) Date of filing: 13.09.1995

(71) Applicant: FUJITSU LTD

(72) Inventor: MORI KAZUYUKI

(54) METHOD AND CIRCUIT FOR DRIVING SEMICONDUCTOR LASER AND EXTERNAL MODULATOR


(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To sustain the extinction ratio at a high level while the eliminating emission lag by generating a bias signal rising simultaneously with an input signal and a bias signal falling simultaneously with a pulse signal rising with a predetermined time lag and feeding a semiconductor laser with currents corresponding to both signals.

SOLUTION: A bias signal rises earlier by Δt than a pulse signal and falls at same timing as a pulse current. The bias signal is fed to a current switch comprising transistors 31a, 31b while the pulse signal is fed a current switch comprising transistors 31c, 31d. Consequently, a bias current corresponding the pulse of bias signal flows into the transistor 31b while a pulse current corresponding to the pulse signal flows into the

transistor 31d with a time lag Δt and a drive current having specified waveform is fed to a semiconductor laser. Alternatively, the bias signal may be fed to the base of transistor 31a with the base of transistor 31b being earthed.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許公開番号

特開平9-83050

(43) 公開日 平成9年(1997)3月28日

(5D) Int.Cl.⁸
H 01 S 3/096

識別記号 庁内整理番号

F I
H 01 S 3/096

技術表不箇所

(21) 出願番号

特願平7-235113

(22) 出願日

平成7年(1995)9月13日

発明請求 未請求 請求項の数10 O L (全 8 頁)

(71) 出願人

000005223
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号

(72) 発明者

森 和行
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内

(74) 代理人

井桁 貞一

(54) 【発明の名称】


半導体レーザの駆動方法、半導体レーザの駆動回路及び外部変調器

(57) 【要約】

半導体レーザの駆動方法及び駆動回路に関し、流注電流の大きな半導体レーザを使用しても発光遅延がなく、消光比を大きく保つことができる半導体レーザの駆動方法及び駆動回路を提供する。

【解決手段】 入力信号から所定時間遅れたパルス信号を生成すると共に、該入力信号の立ち上がりと同時に立ち上がるパルス信号を生成し、該パルス信号とバイアス信号の各々に対応したパルス電流とバイアス電流とを半導体レーザに供給する。

本発明の原理



【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力信号から所定時間遅れたノイズ信号を生成すると共に、該入力信号の立ち上がりと同時に立ち上がり、該ノイズ信号の立ち下がりと同時に立ち下がるバイアス信号を生成し、該ノイズ信号とバイアス信号の各々に対応したノイズ電流とバイアス電流とを半導体レーザに供給することを特徴とする半導体レーザの駆動方法。

【請求項2】 バースト伝送の送信期間を示す有効信号によって半導体レーザにバイアス電流を供給し、バースト伝送の入力信号によって半導体レーザにノイズ電流を供給することを特徴とする半導体レーザの駆動方法。

【請求項3】 バースト伝送の送信期間を示す有効信号の立ち上がりと同時に立ち上がり、該有効信号より所定時間遅れた信号の立ち下がりと同時に立ち下がる第二のバイアス信号によって半導体レーザにバイアス電流を供給し、バースト伝送の入力信号によって半導体レーザにノイズ電流を供給することを特徴とする半導体レーザの駆動方法。

【請求項4】 請求項1記載のノイズ信号と、請求項1記載のバイアス信号を加算増幅し、該加算増幅された信号を、半導体レーザを駆動する駆動素子に供給する構成を備えることを特徴とする半導体レーザの駆動回路。

【請求項5】 請求項1記載のノイズ信号によって半導体レーザにノイズ電流を供給し、請求項1記載のバイアス信号によって半導体レーザにバイアス電流を供給する構成を備えることを特徴とする半導体レーザの駆動回路。

【請求項6】 請求項5記載の半導体レーザの駆動回路であって、半導体レーザのバイアス電流を決定する電流源と該半導体レーザのノイズ電流を決定する電流源の一方又は双方のバイアス電圧に、半導体レーザの温度特性に勾合した正の温度係数を与える構成を備えることを特徴とする半導体レーザの駆動回路。

【請求項7】 請求項5記載の半導体レーザの駆動回路であって、

バースト伝送の送信期間を示す有効信号が論理レベル“1”の時にバイアス電流を半導体レーザに供給し、バースト伝送の送信期間を示す有効信号が論理レベル“0”の時に半導体レーザのバイアス電流を停止する構成を備えることを特徴とする半導体レーザの駆動回路。

【請求項8】 請求項5記載の半導体レーザの駆動回路であって、請求項3記載の第二のバイアス信号によって半導体レーザにバイアス電流を供給する構成を備えることを特徴とする半導体レーザの駆動回路。

【請求項9】 請求項1記載のバイアス信号を光源となる半導体レーザを駆動する駆動素子に供給し、請求項1記載のノイズ信号を外部変調素子の入力端子に供給する構成を備えることを特徴とする外部変調器。

【請求項10】 バースト伝送の送信期間を示す有効信号、又は、請求項3記載の第二のバイアス信号のいずれかを光源となる半導体レーザを駆動する駆動素子に供給し、

請求項1記載のノイズ信号を外部変調素子の入力端子に供給する構成を備えることを特徴とする外部変調器。

【発明の詳細な説明】

【0001】 【発明の属する技術分野】 本発明は、半導体レーザの駆動方法及び駆動回路に係り、特に、閾値電流の大きな半導体レーザを使用しても発光遅延がなく、消光比を大きく保つことのできる半導体レーザの駆動方法及び駆動回路に関する。

【0002】 光通信は私設通信網で最初に実用化され、次いで公衆通信網でも実用化されて本格的に使用されるようになり、今や、公衆、私設を問わず広く普及している。今後、更に加入戸数にも本格的に導入されることは必至で、通信網が全て光化されるのは遠くない。

【0003】 この間、発光素子として発光ダイオードが先ず使用され、半導体レーザが実用化されてからは、大きな出力、高速度等という特徴によって次第に半導体レーザの適用領域が拡大されてきた。しかし、発光ダイオードは低価格というメリットにより今は今も使用されている。従って、なるべく低価格な半導体レーザをなるべく高性能なシステムに使用できるようにすることが大切である。

【0004】

【従来の技術】 図14は、従来の駆動回路の問題点で、図14（イ）には閾値電流の大きな半導体レーザを駆動した場合を、図14（ロ）には有バイアス駆動した場合を示している。

【0005】 ここで、無バイアス駆動とは半導体レーザのバイアス電流を0に設定して、入力信号に対応するパルス電流だけで駆動する方式を意味し、有バイアス駆動とは半導体レーザのバイアス電流を閾値電流程度に設定する駆動方式を意味する。

【0006】 さて、閾値電流の大きな半導体レーザを無バイアス駆動した場合には、入力信号の“1”に対応する駆動電流（これはパルス電流に等しい）が入力されても、レーザ発振が可能な適度のキャリアが生成されず、またに時間を要するために発光遅延が起こる。この結果、たとえ入力信号がデューティ比50%の正常な波形であっても発出力の波形のデューティ比は低下して波形が歪み生ずる。この波形歪みは受信側での識別誤りを引き起こす。

【0007】この問題を回避するために有バイアス駆動を行なうと、図14（口）の最下の波形図のように、入力信号の論理レベルが“0”の時は発光出力（P₁）が出るので、入力信号の論理レベル“1”の時の発光出力（P₂）との比で定議される消光比が小さくなる。消光比が小さくなると、受信側での誤り率の低下を引き起こす。

【0008】

【0008】本発明が解決しようとする課題】上記のような問題点をできるだけ回避するために、半導体レーザーの発光遅延時間を変更する必要がある。且つ、大きな消光比を確保する必要がある光通信システムにおいては、調幅電流の小さな半導体レーザーを使用している。この目的に合致する半導体レーザーは、歪み量子井戸を取り入れたフアラニー・ペロー共振器構造のもので、且つ、フアラニー・ペロー共振器の両端面に反射率の高い膜をコートしたものである。

【0009】しかし、フアラニー・ペロー共振器型半導体レーザーを使用するために出力光の波長範囲が広く、両端面に反射率の高い膜をコートしたものであるために光出力が小さいという問題がある。前者により、波長多重を行なう場合には複数光の波長間隔を広くとる必要があるために、多重化に制約が加わる。又、後者により、光結合系の結合効率を高くするためにレンズ結合を採用する必要が生じ、低価格化が困難である。

【0010】本発明は、かかる問題点を鑑み、前記電流の大きな半導体レーザーを使用しても発光遅延が、消光比を大きく保つことができる半導体レーザーの駆動方法及び駆動回路を提供することを目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】図1は、本発明の原理である。本発明の原理は、入力信号に対応したバイス電流の流れ出しより微小な時間 Δt 早くバイス電流を流し始め、該バイス電流はパルス電流の流れ終りまで流し、該バイス電流とパルス電流との和の電流流によって半導体レーザーを駆動するものである。該微小な時間 Δt は、半導体レーザーに固有の応答特性と伝送速度とから実験的に決定すればよいが、例えば、 100Mb/s の光通信システムの場合、数 μs （ $1\text{ps}=10^{-12}\text{s}$ ）程度である。

【0012】上記のようにバイス電流の流れ出しより Δt 早くバイス電流を流し始めるので、パルス電流を流すタイミングには半導体レーザー内のキャリアは発光に十分な数量になつており、発光遅延時間は無視できるように変える。又、上記の例に示した如く Δt はパルス幅に対して10%程度であり、消光比も実質的には劣化しない。

【0013】図2は、本発明の第二の原理である。本発明の第二の原理は、特にバースト伝送の場合に効果を発するものであるが、バーストを送信しない待機期間には

半導体レーザーにバイアス電流を供給せず、バーストを送信する有効期間のみ半導体レーザーにバイアス電流を供給するものである。

【0014】これにより、待機期間の割合が大きいため、待機期間にはバイアス電流を流す必要がないので電力効率を高めることができる。又、有効期間においてはバイアス電流を流しているため、有効期間内の信号パルスに対応する発出力には発光遅延が生じない。

【0015】図3は、本発明の第三の原理である。本発明の第三の原理は、特にバースト伝送の場合に効果を発するものであり、バーストを送信しない待機期間には半導体レーザーにバイアス電流を供給せず、バーストを送信する有効期間のみ半導体レーザーにバイアス電流を供給することに加えて、有効期間の最初のパルスに対応するパルス電流の流れ出しより早くバイアス電流を流し始めるものである。

【0016】従って、本発明の第三の原理は、本発明の第二の原理の利点に加えて、有効期間の最初のパルスに対しては発光遅延が生じないという利点がある。図4は、パルス電流とバイアス電流を流すためのパルス信号とバイアス信号の生成回路である。

【0017】図4において、11は遅延回路、12は論理和回路である。図5は、図4の構成のタイマチャートである。以下、図4と図5を参照して図4の構成の動作を説明する。

【0018】入力信号は遅延回路と論理和回路の一方の入力端子に供給される。遅延回路の遅延時間を Δt とすると、遅延回路の出力信号は入力信号と Δt だけ遅れた信号になる。これをパルス信号として出力すると共に、論理和回路のもう一方の入力端子に供給する。論理和回路では入力信号と遅延回路の出力信号の論理和をとるので、論理和回路における出力パルスは入力信号のパルスの立ち上がりで立ち上がり、パルス信号の立ち下がりで立ち下がる。これをバイアス信号として出力する。

【0019】即ち、バイアス信号はパルス電流より Δt 早く立ち上がり、パルス電流と同じタイミングで立ち上がる信号となる。このパルス信号とバイアス信号によってパルス電流とバイアス電流を供給して半導体レーザーを駆動すれば、本発明の原理に示した駆動電流を半導体レーザーに供給することができる。

【0020】又、図4の構成の入力端子に、バースト伝送の送信期間を示す有効信号を供給すれば、有効信号の立ち上がりと同時に立ち上がり、有効信号は Δt 遅らせた行きの立ち下がりと同時に立ち下がる第二のバイアス信号を生成することもできる。尚、この場合には遅延回路の出力信号は半導体レーザーの駆動には使用しない。

【0021】

【発明の実施の形態】図6は、本発明の実施の形態であ

る。図6において、2.1は反転増幅器、2.2 a乃至2.2 dは抵抗、2.3は半導体レーザを駆動するトランジスタ、2.4は半導体レーザである。

【0022】図6の構成は、反転増幅器と抵抗2.2 a乃至2.2 cにより加増幅器が構成されているが、抵抗2.2 aと抵抗2.2 bのオープン側の端子にバリス信号とバリエース信号を供給し、半導体レーザから光出力を取り出すものである。加増幅器の二の入力端子から出力までの利得の絶対値は、抵抗2.2 cの抵抗値と抵抗2.2 a又は抵抗2.2 bの抵抗値の比で与えられるので、これらの比を適宜設定すればトランジスタ2.2 cに示したようなバリエース電流とバリス電流を流すことができ、半導体レーザに図1に示したような駆動電流を供給することができる。尚、図6においては図4が複雑化することを避けて二の入力端子に設けるべきレベルシフト回路とトランジスタのベース/バリエースを決定するバリエース回路は図示を省略している。

【0023】又、図6においては、バリエース・トランジスタを使用する例を図示しているが、半導体レーザを駆動する素子はこの限りで限定されるものではなく、MOS Transistor)のような能動素子であってもよい。このことは、以下に示す複数の実施の形態においても同様である。

【0024】図7は、本発明の第二の実施の形態（その1）である。図7において、3.1 a及び3.1 bは電流スイッチを構成するトランジスタ、3.1 c及び3.1 dは電流スイッチを構成するトランジスタ、3.1 e及び3.1 f乃至3.1 dは抵抗、3.3は半導体レーザである。

【0025】そして、バリエース付はトランジスタ3.1 aと3.1 bからなる電流スイッチに、バリス信号はトランジスタ3.1 cと3.1 dからなる電流スイッチに供給すると、バリエース信号のバリスに対応するバリエース電流がトランジスタ3.1 bに流れ、 ΔI 遅れてバリス信号に対応するバリス電流がトランジスタ3.1 dに流れて、半導体レーザには図1に示した波形の駆動電流が供給される。尚、電流スイッチへのバリエース信号の供給の仕方であるが、バリエース信号をトランジスタ3.1 aのベースに供給してトランジスタ3.1 bのベースはアースしても、又、バリエース信号をトランジスタ3.1 aのベースに供給してバリエース信号の反転信号をトランジスタ3.1 bのベースに供給してもよい。これは、電流スイッチへのバリス信号の供給の仕方についても同様である。

【0026】図8は、本発明の第二の実施の形態（その2）である。図8において、3.1 c及び3.1 e及び3.1 fは電流スイッチを構成するトランジスタ、3.1 e及び3.1 fは電流源となるトランジスタ、3.2 a乃至3.2 dは抵抗、3.3は半導体レーザである。

【0027】図8の構成の場合には、バリス信号をトラン

ジスタ3.1 cと3.1 dによって構成される電流スイッチに供給し、バリエース信号はトランジスタ3.1 eのベースに供給する。これにより、バリエース信号のバリスに対応するバリエース電流がトランジスタ3.1 eに流れ、 ΔI 遅れてバリス信号に対応するバリス電流がトランジスタ3.1 dに流れて、半導体レーザには図1に示した波形の駆動電流が供給される。尚、電流スイッチへのバリス信号の供給の仕方であるが、バリス信号をトランジスタ3.1 cのベースに供給してトランジスタ3.1 dのベースはアースしても、又、バリス信号をトランジスタ3.1 eのベースに供給してバリス信号の反転信号をトランジスタ3.1 dのベースに供給してもよい。

【0028】図9は、本発明の第三の実施の形態である。図9において、4.1 a及び4.1 bは電流スイッチを構成するトランジスタ、4.1 c及び4.1 dは電流スイッチを構成するトランジスタ、4.1 e及び4.1 f乃至4.2 cは抵抗、4.3は温度によって抵抗値が可変な抵抗、4.3は半導体レーザである。

【0029】図9においては図7と同様に、バリエース信号をトランジスタ4.1 aと4.1 bからなる電流スイッチに、バリス信号をトランジスタ4.1 cと4.1 dからなる電流スイッチに供給すると、バリエース信号のバリスに対応するバリエース電流がトランジスタ4.1 bに流れ、 ΔI 遅れてバリス信号に対応するバリス電流がトランジスタ4.1 dに流れて、半導体レーザには図1に示した波形の駆動電流が供給される。尚、電流スイッチへのバリエース信号の供給についても、図7の説明において記述した仕方と全く同様である。

【0030】ところで、半導体レーザの駆動電流と光出力の関係は図13に概念的に示すように、低温であると同順電流は小さく、高温になるにつれて光出力の变化が大きいのに対して、高温になると同順電流が大きくなり、駆動電流の変化に対する光出力の変化が小さくなる。従って、高温になるにつれて同じバリエース信号に対するバリエース電流が大きくなるように、又、同じバリス信号に対するバリス電流が大きくなるようにする必要がある。

【0031】今、図9の構成における温度によって抵抗値が可変な抵抗の温度係数がネガティブであれば、温度が高くなるにつれてトランジスタ4.1 eとトランジスタ4.1 fのベース電圧が上昇するので、高温になるにつれて同じバリエース信号に対するバリエース電流が大きくなるように、又、同じバリス信号に対するバリス電流がおきくなるようにすることができる。図9においては、ベース/バリエース回路の高圧側に温度によって抵抗値が可変な抵抗を用いるのでバリエースの温度係数が必須であるが、ベース/バリエース回路の低圧側に温度によって抵抗値が可変な抵抗を用いる場合にはバリエースの温度係数が必須になる。尚、図9においては、トランジスタ4.1 eとトラン

ンジスタ４１fに共通に温度係数を有するバイアス電圧を供給する例を図示しているが、閾値電流と光出力力に対する温度係数の差を是正にバイアス電流とバイアス電流に反映させるためには、トランジスタ４１eとトランジスタ４２fには別々の温度係数を有するバイアス電圧を供給することが必要な場合もあるし、光出力に余裕がある時などトランジスタ４１fには温度係数を有するバイアス電圧を供給する必要がない場合もある。

【0032】更に、図9においては、トランジスタ４１eとトランジスタ４１fに温度係数を有するバイアス電圧を供給するために、温度によって可変な抵抗を使用する例を説明したが、温度係数を有するバイアス電圧を生成する回路はこれには限定されない。例えば、図9における温度によって可変な抵抗４３の代わりに通常の抵抗と必要な数のダイオードを直列に接続したものを使用してもよい。ダイオード、特にシリコンダイオードの順方向電圧は約 $-2mV/^{\circ}C$ の温度係数を有するので、高温になると低下するバイアス電圧を生成することができ、前、ダイオードを使用すれば、半導体レーザの駆動回路を単純化するので好都合である。

【0033】でイオスの温度係数を有する抵抗をバイアス回路の高電圧側に用いる構成、プログラムの温度係数を有する抵抗をバイアス回路の低電圧側に用いる構成、及び、ダイオードと抵抗を直列接続したものをバイアス回路の高電圧側に用いる構成について共通していることは、電流源となるトランジスタのベースに正の温度係数を有するバイアス電圧を供給するということである。【0034】図10は、本発明の第四の実施の形態（その1）である。図10において、51a及び51bは電流スイッチを構成するトランジスタ、51c及び51dは電流スイッチを構成するトランジスタ、51e及び51fは電流スイッチの電流源としてのトランジスタ、52a乃至52dは抵抗、53は半導体レーザ、54はプログラク・スイッチである。

【0035】図10の構成は図7の構成と基本的に同じであり、プログラク・スイッチにおいて、ベース引線の送信を示す有効信号によって抵抗52aの一方の端子に電圧源の電圧を供給するカプアス電圧を供給することのみが異なっている。プログラク・スイッチ、有効引線が“0”の場合に電圧源の電圧を選択し、有効引線が“1”の場合に電圧源の電圧を選択し、接続すれば、半導体レーザには図2のように有効期間にバイアス電流が供給され、その上、入力信号のバルスに対応するバルス電流が供給される。

【0036】尚、図10の構成において、温度係数を有するバイアス電圧を生成する構成を併せ適用することも可能であることはいうまでもない。図11は、本発明の第四の実施の形態（その2）である。

【0037】図11において、51c及び51dは電流スイッチを構成するトランジスタ、51e及び51fは

電流源となるトランジスタ、52cと52dは抵抗、53は半導体レーザである。

【0038】図11の構成は図8の構成と基本的に同じであり、有効信号をトランジスタ51eとトランジスタ51fのベースに供給することのみ異なっている。この構成により、有効期間においてのみバイアス電流が半導体レーザに供給され、その上、バルス電流のバルスに対応するバルス電流がトランジスタ51eを介して半導体レーザに供給される。

【0039】又、特に図10及び図11と別の図としては図示しないが、有効信号によって生成した、有効信号と同時に立ち上がり、有効信号の立ち下がりよりΔt遅れて立ち下がる信号を図10及び図11のトランジスタ51eのベースに供給し、図10及び図11のトランジスタ51cとトランジスタ51dに人力信号のバルスに対応するバルス電流を供給すれば、図3に示した駆動電流を半導体レーザに供給することができ、

【0040】図11は本発明の第五の実施の形態である。図11では、所謂外部変調器の構成で、61はトランジスタ、62は抵抗、63は半導体レーザ、64は外部変調素子である。

【0041】外部変調器においては、基本的に半導体レーザは一定レベルの光出力を外部変調素子に供給し、該外部変調素子に別に供給される入力信号によって該一定レベルの光を断続して変調された光を出力する。従って、ベースト伝送のような場合には、信号を送信していない、待機期間が長いので、常に一定の光出力を外部変調素子に供給することは電力効率上好ましくない。

【0042】そこで、有効信号又は有効信号と同時に立ち上がった有効信号よりΔt遅れた有効信号をトランジスタ61のベースに供給して、有効信号に対応した有効信号と同時に立ち上がった有効信号よりΔt遅れた有効信号の電流によって半導体レーザ63を駆動すれば、電力効率の向上が可能である。

【0043】又、図12の構成で、入力信号のバルスの一つ一つに対応して同様なことを行うことも当然可能である。この場合には、図4で生成されたバイアス信号をトランジスタ61のベースに供給し、図4で生成されたバルス信号を外部変調素子に人力信号端子に供給すればよい。

【0044】尚、外部変調素子としては、リチウム・ナイオベートの表面に光導波路でソリッド型型の干渉計を形成し、二に分割された導波路に入力信号に対応した異なる電圧を印加して光導波路の光を断続する形式のものでも、光導波路を半導体中で入力信号によって断続する形式のものであってもよい。

【0045】【発明の効果】以上詳述した如く、本発明により、閾値電流の大きな半導体レーザを使用しても、光強度が小さく、消光比を大きく保つことができる半導体レーザの駆

動方法及び駆動回路が実現される。これにより、比較的
低価格ではあるが性能に難点がある半導体レーザを、光通
信装置の低価格化に貢献できる。

【0046】又、ノーズト伝送や外部変調器にも同じ原
理を適用して、電力効率を向上することも可能である。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の原理。
- 【図2】 本発明の第二の原理。
- 【図3】 本発明の第三の原理。
- 【図4】 バル素信号とバル素信号の生成回路。
- 【図5】 図4の構成のタイムチャート。
- 【図6】 本発明の実施の形態。
- 【図7】 本発明の第二の実施の形態（その1）。

*

(6)

特開平9-83050

【図8】 本発明の第二の実施の形態（その2）。

【図9】 本発明の第三の実施の形態。

【図10】 本発明の第四の実施の形態（その1）。

【図11】 本発明の第四の実施の形態（その2）。

【図12】 本発明の第五の実施の形態。

【図13】 半導体レーザの温度特性を説明する図。


【図14】 従来の駆動回路の問題点。

【符号の説明】

- 31a、31b 電流スイッチを構成するトランジスタ
- 31c、31d 電流スイッチを構成するトランジスタ
- 31e、31f 電流源となるトランジスタ
- 32a、32b、32c、32d 抵抗
- 33 半導体レーザ


【図1】

本発明の原理




【図3】

本発明の第二の実施の形態




【図2】

本発明の第二の原理




【図4】

バル素信号とバル素信号の生成回路




【図5】

図4の構成のタイムチャート




【図6】

本発明の装置の形態




【図7】

本発明の装置の第二の形態(その1)




【図8】

本発明の装置の第二の形態の形態(その2)




【図9】

本発明の装置の第三の形態の形態




【図13】

半導体レーザーの駆動電流を調整する図



【図11】

本発明の装置の第四の形態(その3)



【図12】

本発明の装置の第五の形態の形態

